



EG 920-2028 COMPTEUR D'HEURES DIGITAL

OPERATION D'INSTALLATION

Connexion des fils

Le compteur d'heures digital, (également rappel de maintenance) peut-être monté dans une place choisie en utilisant l'autocollant double face. Pour un bon résultat avec l'autocollant, soyez sur d'enlever toutes crasses, graisse ou huile de l'endroit choisi. Utiliser un solvant comme par exemple de l'alcool à brûler.

Trouver le chemin le plus convenable pour enrouler le fil du compteur d'heure autour du câble de la bougie. Le chemin emprunté n'est pas vraiment important. Vous pouvez choisir de longer une conduite existante et enrouler l'excès de câble et la scotcher sur une surface métallique ou autre. Attention de tenir les câbles éloignés des sources de chaleur importantes comme un échappement, etc. Des dommages au câble (coupure ou brûlure) le rendront trop court et le compteur d'heures ne fonctionnera plus. Les dommages aux câbles ne sont pas garantis.

Le CABLE ROUGE devra être tourné environ 4 fois autour du câble de la bougie. Notez de ne pas enrouler le câble trop près de la bougie pour éviter que les vibrations ne lui permette de rentrer en contact avec celle-ci et sa partie métallique. La plupart des moteurs ont un capuchon de bougie et ceci sera donc évité. Après la connexion, vous pouvez enrouler l'excès de câble et le mettre dans une position où il ne risquera aucuns dommages.

Le CABLE BLANC doit être mis à la masse, soit au châssis, soit à un boulon de fixation du moteur. Soyez sur de resserrer fermement le boulon de fixation du câble blanc.

Mise en route du compteur d'heures

Quand le moteur démarre, le compteur d'heures commencera à enregistrer et afficher le temps écoulé. Le display affichera les heures accumulées d'utilisation (en heures et dixième d'heures). Le display flashera pendant à peu près une minute quand il aura enregistré les premières 25 heures et puis toutes les 25 heures. Ceci pour vous avertir que le moteur à atteint une demande de service. En pressant sur le bouton reset le compteur d'heures arrêtera de flasher, mais il continuera à enregistrer les heures d'utilisation jusque 9999,9 heures.

Garantie

Ce compteur d'heures est garanti pour une période de un an après son achat. Celui-ci sera réparé ou remplacé si c'est un cas de mal fonction ou de matériel à l'intérieur de celui-ci. Les dommages causés aux câbles sont exclus de la garantie.

