

EG-typecertificering afgeleverd door:

2797: BSI Group The Netherland B.V. – John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam – Nederland

GEbruikersHANDLEIDING IN OVEREENSTEMMING MET PBM-VERORDENING (EU) 2016/425

Modelaanduiding fabrikant: JE203

Modelaanduiding distributeur: OZAKI 9101034 / F9B9101034

WAARSCHUWING: De fabrikant raadt de drager aan ervoor te zorgen dat deze gehoorbescherming wordt gemonteerd, aangemeten en onderhouden volgens de instructies van de fabrikant en regelmatig wordt gecontroleerd op bruikbaarheid.

Deze gehoorbeschermer voldoet aan de eisen van de Europese Verordening 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen, is vervaardigd in overeenstemming met de eisen van de EN352-1-norm: 2002 "Gehoorbeschermers tegen lawaai - Algemene eisen - Deel 1: Oorbeschermers" en is CE-gemarkeerd.

Toepassingen:

Als deze gehoorbeschermers correct en volgens de onderstaande instructies van de fabrikant worden gedragen, bieden ze de gebruiker een uitstekende bescherming tegen lawaai door de hoge frequenties weg te filteren die worden uitgezonden door dynamische machines zoals werkplaatsmaterieel, kettingzagen, bosmaaiers, bladblazers, enz. De juiste conformiteitsmarkering staat op de oorschelpen van de gehoorbeschermers.

WAARSCHUWING: Deze gehoorbeschermers behoren tot het "gamma gemiddelde maten". De hoofdband voldoet aan de EN 352-1-norm en behoort tot het gamma met de maten "medium", "small" of "large".

Hoofdbanden van het gamma met de maat "medium" zijn geschikt voor de meeste mensen. Hoofdbanden van het gamma met de maten "small/large" zijn ontworpen voor mensen voor wie hoofdbanden van het gamma met de maat "medium" niet geschikt zijn.

DEMPINGSWAARDE: JE203 Gewicht: 193 g

Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde waarde (dB)	17,1	11	19,9	27	33,1	35,4	35,2	35,2
Standaardafwijking (dB)	3,2	1,9	1,9	1,9	2,4	2,7	2,6	3,2
APV-waarde per dB	13,9	9,1	18,0	25,1	30,7	32,7	32,6	32
SNR = 29 dB	H = 33 dB		M = 26 dB		L = 17 dB			

GEbruIK: Trek de oorschelpen uit elkaar en plaats de hoofdbanden boven op het hoofd. Plaats de oorschelpen ter hoogte van de oren en pas de hoogte aan voor een optimaal comfort door de oorschelpen omhoog of omlaag te schuiven, waarbij u ervoor zorgt dat de hoofdband boven op het hoofd blijft.

Controleer of de kussentjes van de gehoorbeschermer goed over de oren passen voor effectieve geluidsdemping.

Doe de gehoorbeschermer altijd op voordat u wordt blootgesteld aan lawaai en houd hem op tijdens de blootstelling.

Zorg ervoor dat u deze instructies opvolgt, anders wordt de bescherming die de gehoorbeschermer biedt aanzienlijk minder.

Bepaalde chemische stoffen kunnen een negatief effect hebben op de gehoorbeschermer. Raadpleeg de fabrikant voor meer informatie.

Hoofdbanden en vooral oorschelpen kunnen verslijten door gebruik. Ze moeten regelmatig worden gecontroleerd op scheuren of lekken.

Het aanbrengen van hygiënische bescherming op de oorschelpen kan de akoestische prestaties van de hoofdbanden beïnvloeden.

Vervang de gehoorbeschermer na 2 tot 3 jaar normaal gebruik, of eerder als ze tekenen van slijtage vertonen.

ONDERHOUD: De gehoorbeschermer moet worden gereinigd of gedesinfecteerd met een product zoals een zeepsopje, een optische oplossing of een milde alcoholische oplossing en vervolgens worden afgedroogd met een zachte doek. Gebruik geen schurende materialen. De gehoorbeschermer moet ongeveer om de drie maanden gedesinfecteerd worden, afhankelijk van de gebruiksfrequentie. Elk oppervlak dat in contact komt met de huid moet regelmatig worden gedesinfecteerd met alcohol.

VERVANGING EN MONTAGE VAN DE KUSSENTJES: Gebruik alleen originele reservestukken. Zorg ervoor dat het vervangende schuim identiek is aan de originele modellen. Verwijder eventueel het gebruikte schuim aan de binnenkant van de oorschelpen en vervang deze door nieuwe indien nodig. De pvc-kussentjes kunnen ook als volgt worden vervangen: maak de kussentjes los van de oorschelpen; verwijder het absorberende schuim; zet het nieuwe schuim en de kussentjes erop; zorg ervoor dat de kussentjes stevig op de oorschelpen blijven zitten. Vraag uw distributeur naar de beschikbaarheid van reservestukken.

OPSLAG: Na gebruik moet de gehoorbeschermer worden bewaard in de originele beschermende verpakking of in een schone, droge plastic zak.

SAMENSTELLING: De hoofdband is gemaakt van POM, de oorkussentjes zijn gemaakt van pvc en de oorschelpen zijn gemaakt van ABS.

RECYCLAGE: Deze gehoorbeschermer en de verpakking bestaan uit verschillende plastic elementen. Zorg ervoor dat u de plaatselijke wetgeving naleeft zodat ze op verantwoorde wijze kunnen worden gerecycleerd.

Vervaardigd door: JUSTNESS INDUSTRIAL CO. LTD.
191-11, Yu Shih Road, Wu Gu District, 24856 New Taipei City, Taiwan
www.jisafety.com

Ingevoerd door: F1 DISTRIBUTION - ZA de la Creule 59190 Hazebrouck - FRANKRIJK
tel. 0328509595 fax: 0328501001 www.f1distribution.com